



Модел	PERSY Stinger Server (S337)
Поддръжка на Процесори/инсталирани	Инсталирани 2 броя Intel Xeon Silver 4114, 10 ядра/20 нишки, Поддържани Intel® Xeon® Scalable Processors. Два сокета тип P (LGA 3647)поддържани, CPU TDP поддръжка, до 205W TDP, 2 UPI до 10.4 GT/s s
Дънна Платка	Supermicro X11DPI-NT
Чипсет	Intel® C622
Системна Памет RAM (Максимално)*	Инсталирани 8 броя оперативна памет по 16GB DDR4 LRDIMM, Поддържа до 4TB 3DS ECC RDIMM, DDR4-2933MHz; До 4TB 3DS ECC LRDIMM, DDR4-2933MHz или 2TB DCPMM, DDR4-2666MHz, в 16 слота за оперативна памет
Разширителни Слотове	4 броя PCI-E 3.0 x16 2 броя PCI-E 3.0 x8 1 брой M.2 Form Factor:2242, 2260, 2280 2 броя PCI-E 3.0 NVMe x4 вътрешни порта
Контролер за съхранение на Данни вграден и опционален	Intel® C622 контролер за 14бр SATA3 (6 Gbps) порта; RAID 0,1,5,10 Инсталиран хардуерен контролер AOC-S3108L-H8iR, 8-port (8 internal) 12Gb/s на порт, поддържа RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60, 2GB кеш, 1866MHz DDR3 on-card cache, PCI-E x8, с инсталиран BTR-TFM8G-LSICVM02,SuperCap
Свързаност/ портове	14 броя SATA3 (6Gbps) port 2 броя RJ45 10GBase-T ports 4 броя USB 2.0 ports (2 rear + 2 headers) 5 броя USB 3.0 ports (2 rear + 2 headers + 1 Type A) 1 брой IPMI RJ45 базиран, ASPEED AST2500 2 броя COM Ports (1бр. на задният панел, 1бр. на вътрешен конектор)
Видео контролер	Aspeed AST2500 BMC
Защита слот	Възможност за добавяне на 1 брой TPM модул
Дискови Позиции	Инсталирани 8 броя Seagate 1200GB SAS 12Gb/s, 10K RPM, CACHE 256MB, 512E/4kN, ST1200MM0129, с възможност за 12бр. по 3.5" или 2,5" hot-swap SAS/SATA/SSD 12Gb/s, дискови позиции с SES3, опция за 2бр. x 2.5" с възможност за замяна по време на работа
Управление	Intel® Node Manager, Наличие на IPMI2.0 с интерфейс RJ45, KVM с прилежаща LAN, SPM, SSM, SUM, SuperDoctor® 5, Watchdog
Захранване	920W Redundant/Резервирано Platinum супер тихо power supply W/PMbus
Охлаждане	3бр. x 8см високо производителни PWM вентилатори
Form Factor/Размер/Шаси	Шаси CSE-826BE1C-920LPB, 2U височина на шасито, поддръжка на ATX 12"x13" дъна, с задни 2.5" HDD опционални позиции
Гаранционен Период	3 години с възможност за разширение до 5 години

България, София 1330, ул. "Златна Добруджа" №18
 телефон: 070042030, факс: (02) 955-54-97
 e-mail: info@persy.com

За повече информация и контакти
 моля посетете уеб сайта на ПЕРСИ - www.persy.com